

# Kürzel zur Teilnehmerselbsteingabe

## ALLGEMEINES

Die hier beschriebenen SteuerCodes ermöglichen dem Endkunden die Steuerung ausgewählter Leistungsmerkmale. Sie gelten einheitlich für alle Anschlussarten der Schnittstellen SIP, MGCP, V5.2 und PMX.

## VORAUSSETZUNG

Voraussetzung zur Steuerung eines Leistungsmerkmals über einen der hier aufgeführten Codes ist, dass das entsprechende Merkmal am Anschluss des Endkunden vom Kunden grundsätzlich verfügbar ist.

## BESONDERHEIT BEI NUTZUNG EINER FRITZBOX!

Sofern Sie eine Fritz!Box als Router nutzen, so wählen Sie vor Ihrer gewünschten Eingabe

GRUNDSÄTZLICH ZUSÄTZLICH FOLGENDE SYMBOLFOLGE: \*#

BEISPIEL: \*# \*21\*(Rufnummer)#

## STEUERUNGSCODES ZUR TEILNEHMERSSELBSTEINGABE

### ANRUFWEITERLEITUNGEN

Die grundsätzliche Steuerung der Leistungsmerkmale zur Anrufweiterleitung (CFx) erfolgt nach folgendem Schema:

*<code>*<nummer>#	Aktiviert die Weiterleitung zur angegebenen Nummer
*<code>#	Aktiviert die Weiterleitung zur Nummer, die bei der letzten Aktivierung der Weiterleitung mit *<code>*<nummer># verwendet wurde
#<code>#	Deaktiviert die Weiterleitung
*#<code>#	Statusabfrage der Weiterleitung
**<code>#	Falls die Weiterleitung aktiv ist: Funktion wie #<code># Falls die Weiterleitung deaktiviert ist: Funktion wie *<code>#

Es stehen die folgenden SteuerCodes für die einzelnen Leistungsmerkmale zur Verfügung:

Steuercode	Leistungsmerkmal	Bemerkung
69	CFB	Anrufweiterleitung bei besetzt
61	CFNR	Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit. Standardmäßig findet die Weiterleitung 5s nachdem ein Anruf nicht beantwortet wurde statt. Optional kann diese Zeitdauer in Sekunden (mindestens 5, höchstens 90 Sekunden) bei der Aktivierung zusätzlich zur Nummer im Anschluss und mit ',' getrennt angegeben werden: *61*<nummer>*<zeitdauer>#
21	CFU	Generelle Anrufweiterleitung

# Kürzel zur Teilnehmerselbsteingabe

## SONSTIGE LEISTUNGSMERKMALE

Zusätzlich zu den Konfigurationsmöglichkeiten für Anrufweiterleitungen gibt es weitere ausgewählte Leistungsmerkmale, die nach folgendem Schema gesteuert werden können:

*<code>#	Aktiviert die Funktion
#<code>#	Deaktiviert die Funktion
*#<code>#	Statusabfrage der Funktion
**<code>#	Aktiviert die Funktion wenn sie aktuell deaktiviert ist und umgekehrt

Es stehen die folgenden Steuercodes für die einzelnen Leistungsmerkmale zur Verfügung:

Steuercode	Leistungsmerkmal	Bemerkung
43	CAW	Anklopfen
31	CLIR	Rufnummernunterdrückung
77	COLR	Unterdrückung der Rufnummer des Annehmenden beim Anrufenden
26	DND	Nicht stören

## GENERELLE DEAKTIVIERUNG

Durch Anwahl des Steuercodes ,#001\* werden sämtliche per Teilnehmerselbsteingabe konfigurierbaren Leistungsmerkmale deaktiviert.